



1. Profil PIKO-O (Ref. C1167)
2. Izolacja
3. Taśma LED*
4. Przewód zasilający
5. Zaślepka przewodnikowa*
6. Osłona*
7. Linka*
8. Zawieszka zasilająca*
9. Zasilacz 12 V lub 24 V*

*Pełen wybór akcesoriów i elektroniki dostępny jest na stronie www.KlusDesign.pl

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja nie pokazuje wszystkich mozliwości montażu. Dodatkowe akcesoria powiązane z produktem wraz z instrukcjami montażu dostępne są na stronie Rysunki profili i akcesoriów w instrukcji są uproszczone i tylko w przybliżeniu oddają rzeczywiste kształty.


I



Wklej taśmę LED (3) oraz izolację (2) do profilu PIKO-O (1). Izolację umieść pod końcówkami przewodów zasilających taśmy LED (4).

Pozostaw min. 20 mm / 0.8” odległości między końcami taśmy a końcami profilu. Krawędź izolacji musi się znajdować 10 mm / 0.39” od krawędzi profilu.


II



Wklej zaślepki do profilu PIKO-O (5).


Przylutuj przewody zasilające (4) do blaszek w zaślepkach. Blaszki zaślepek powinny znajdować się nad izolacją.

III



Zamontuj osłonę (6) w profilu.


IV



Nałóż oprawę na linki (7).


Zablokuj zaślepki na linkach dokręcając śrubki kluczem ampulowym (1.5 mm / 0.06”).

V




Kierunek świecenia oprawy można regulować w zakresie 360 stopni.

VI



Zamontuj oprawę w zawieszkach zasilających (8).
Doprowadź przewody do zasilacza 12 V lub 24 V (9).




1. PIKO-O extrusion (Ref. C1167)
2. Insulation
3. LED strip*
4. Power cable
5. Conductive end cap*
6. Cover*
7. Wire*
8. Conductive fastener*
9. Power supply 12 V or 24 V*

*The full range of accessories and electronics is available at www.KlusDesign.eu

NOTE! All LED strips must be connected to a 12 V or 24 V power supply.

IMPORTANT: Not all possible mounting procedures are presented here. More mounting procedures and related accessories can be found Drawings of extrusions and accessories in these instructions are simplified and only approximate the actual shapes.


I



Adhere the LED strip (3) and the insulation (2) in the PIKO-O profile (1). Place the insulation under the terminals of the LED strip power cables (4).

Leave min. 20 mm / 0.8" between the ends of the strip and the ends of the extrusion. The edge of the insulation must be 10 mm / 0.39" from the edge of the extrusion.


II



Glue the end caps in the PIKO-O extrusion (5).


Solder the power cables (4) to the tabs in the end caps. The tabs of the end caps must be above the insulation.

III



Attach the cover (6) to the extrusion.


IV



Put the fixture on the suspension wires (7).


Lock the end caps to the wires by tightening the screws with an Allen wrench (1.5 mm / 0.06").

V



The lighting direction of the lighting fixture is adjustable 360 degrees.

VI



Mount the lighting fixture to the conductive fasteners (8).

Run the cables to the power supply 12 V or 24 V (9).